

# Oprawa HATI LED COB



## Dane podstawowe

- wymiary zewnętrzne: 206/206/80 mm
- podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
- klosz wykonany z poliwęglanu, udaroodporny
- kolor klosza: mleczny lub transparentny
- stopień ochrony: **IP65**
- stopień udaroodporności: **IK10** (najwyższy)
- oprawa wyposażona w źródło światła LED wykonane według najnowszej technologii **COB2** (ang. *Chip On Board*) drugiej generacji firmy **CITIZEN**
- automatyczne zmniejszenie poboru mocy przy wzroście temperatury
- trwałość źródła światła: **ok. 125 000 godzin**
- budowa modułowa - możliwość wymiany każdego elementu niezależnie od pozostałych (zasilacz, źródło światła, czujnik ruchu) bez konieczności zdejmowania oprawy z sufitu lub ze ściany
- podstawowa gwarancja: 3 lata
- **gwarancja na źródło światła: 6 lat**



| Wariant          | Napięcie      | Źródło światła  | Strumień światła | Moc źródła światła | Wydajność źródła światła | Barwa światła       |
|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Hati LED COB2 3W | ~230V AC 50Hz | 1x3,2W COB2 LED | 440lm            | 3,2W               | 137,5lm/W                | Zimna biel (5 000K) |
| Hati LED COB2 7W | ~230V AC 50Hz | 1x7W COB2 LED   | 1 137lm          | 7W                 | 162,5lm/W                | Zimna biel (5 000K) |
| Hati LED COB2 9W | ~230V AC 50Hz | 1x9W COB2 LED   | 1 392lm          | 9W                 | 156lm/W                  | Zimna biel (5 000K) |

## Parametry mikrofalowego czujnika ruchu

Wszystkie warianty występują również w wersji MCR (wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu) o następujących parametrach:

- obszar detekcji ruchu: 360 stopni
- regulowany włącznik zmierzchowy: 2 - 2000lx
- regulowany czas wyłączenia po zaniku ruchu: 8sek - 12min
- regulowany zasięg wykrywania ruchu:  $\Phi$  1 - 16m
- wszystkie regulowane wielkości ustawiane niezależnie

Wszystkie warianty występują także w wersji MCRS (wyposażone w elektroniczny mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją ściemniania). O szczegóły pytaj przedstawiciela.

| Wariant                   |
|---------------------------|
| Hati LED COB2 3W MCR 230V |
| Hati LED COB2 7W MCR 230V |
| Hati LED COB2 9W MCR 230V |